

หม้อแปลงปรับแรงดันไฟ 1 และ 3 เฟส

1 & 3 phase Voltage Variable Transformer

TTS-100K & TTS-300K Series

รายละเอียดทั่วไป

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติชนิดหนึ่งซึ่งอัตราส่วนของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดที่สองสามารถปรับได้เชิงเส้น ซีรีย์ TTS-100K เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบเฟสเดียว และซีรีย์ TTS-300K นั้นประกอบด้วยตัวควบคุมเฟสเดียว รุ่น TTS-100K จำนวน 3 ชุด และเชื่อมต่อเป็นแบบสตาร์ พิสต์กับชุดนี้มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ความผิดพลาดของรูปคลื่น และเหมาะกับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และชุดอุตสาหกรรมสำหรับปรับแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟ อุณหภูมิ ฯลฯ



TTS-100K series (เฟสเดียว)



TTS-303K-315K (3 เฟส)



TTS-330K (3 เฟส)

รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่น	ความจุ kVA	แรงดันขาเข้า โวลท์	แรงดันขาออก โวลท์	ความถี่ เฮิรตซ์	กระแสขาออก แอมป์
รุ่นเฟสเดียว (Single phase Voltage Regulator)					
TTS-100.5K	0.5	200 ~ 220	0 ~ 300	50/60	2
TTS-101K	1				4
TTS-102K	2				8
TTS-103K	3				12
TTS-105K	5				20
TTS-110K	10				40
TTS-115K	15				50
TTS-120K	20				65
TTS-130K	30				120
รุ่น 3 เฟส (Three phase Voltage Regulator)					
TTS-303K	3	380 ~ 400	0 ~ 520	50/60	4
TTS-306K	6				8
TTS-309K	9				12
TTS-315K	15				20
TTS-330K	30				40

*** ข้อกำหนดทั้งหมดยังมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ